

Цветовая маркировка типономиналов микросхем серии K294 и оптоэлектронных модулей.

Наименование микросхемы	Цвет точки	Место маркировки
Оптопары с транзисторным выходом		
K294KH2AP4	желтый	у 1-го вывода
K294KH4AP4	желтый	у 2-го вывода
K294KH4BP3	желтый	у 1-го вывода
K294KH1AU3	желтый	у 1-го вывода
K294KH6AP7	желтый	у 2-го вывода
Реле малой мощности		
K294KP9AP1, П9	красный	у 1-го вывода
K294KP9BP1	синий	у 1-го вывода
K294KP9BP1, П9	желтый	у 1-го вывода
K294KP19AP1, П9	красный	у 2-го вывода
K294KP19BP1	синий	у 2-го вывода
K294KP19BP1, П9	желтый	у 2-го вывода
K294KP19ГР1	белый	у 2-го вывода
K294KP10AP3, П8	красный	у 8-го вывода
K294KP10BP3	синий	у 8-го вывода
K294KP10BP3, П8	желтый	у 8-го вывода
K294KP20AP3, П8	красный	у 7-го вывода
K294KP20BP3	синий	у 7-го вывода
K294KP20BP3, П8	желтый	у 7-го вывода
K294KP11AP3, П8	красный	у 1-го вывода
K294KP11BP3	синий	у 1-го вывода
K294KP11BP3, П8	желтый	у 1-го вывода
K294KP21AP3, П8	красный	у 2-го вывода
K294KP21BP3	синий	у 2-го вывода
K294KP21BP3, П8	желтый	у 2-го вывода
K294KP14AP5, П7	красный	у 1-го вывода
K294KP14BP7	желтый	у 2-го вывода
K294KP23AU3, P5, П7	синий + зелёный	у 1-го вывода (две точки)
K294KP23BU3, P5	синий + желтый	у 1-го вывода (две точки)
K294KP23BU3, P5, П7	синий + красный	у 1-го вывода (две точки)
K294KP24AU3	зеленый	у 1-го вывода
K294KP24BU3	зелёный + желтый	у 1-го вывода (две точки)
K294KP24BU3	зеленый + красный	у 1-го вывода (две точки)
K294KP31BP3, П8	зеленый	у 1-го вывода
K294KP34BP5	желтый	у 3-го вывода
K294KP44BP5	оранжевый	у 1-го вывода
Фотовольтаические оптроны		
K294ПП1AP5	желтый	у 1-го вывода
K294ПП1AP8		
K294ПП1BP5	синий	у 1-го вывода
K294ПП1BP8		
K294ПП1BP5	красный	у 1-го вывода
K294ПП1BP8		
K294ПП1ГР5	белый	у 1-го вывода
K294ПП1ГР8		
K294ПП1ДР5	зелёный	у 1-го вывода
K294ПП1ДР8		
K294ПП1БУ3	коричневый	у 1-го вывода
K294ПП2BP5	синий + синий	у 1-го вывода

Наименование	Цвет точки	Место маркировки
Линейные оптроны		
K294ПП3AP3	белый	у 1-го вывода
Реле с симисторным выходом		
K294KP8AP3	белый	у 6-го вывода
K294KP18AP3	белый	у 8-го вывода
K294KP12AP1	белый	у 1-го вывода
K294KP12AU3	белый	у 1-го вывода
Реле средней мощности		
K294KP11AP3	красный	у 6-го вывода
K294KP11BP3	желтая	у 6-го вывода
K294KP2AP3	красный + красный	у 6-го вывода (две точки)
K294KP2BP3	нет цветной точки	
K294KP2BU4	красный	у 1-го вывода
K294KP5AP5	красный	у 6-го вывода
K294KP5BP5	желтый	у 6-го вывода
K294KP6AP12	красный	у 1-го вывода
K294KP6BP12	желтый	у 1-го вывода
K294KP7AP5	красный + красный	у 6-го вывода (две точки)
K294KP7BP5	желтый + желтый	у 6-го вывода (две точки)
K294KP7ГП5	желтый	у 8-го вывода
K294KP22BP2	желтый	у 1-го вывода
K294KP22ГР2	белый	у 1-го вывода
Оптоэлектронные модули		
7C06.1200	нет цветной точки	
7C07.1200	нет цветной точки	
7C15.600	красный	у 1-го вывода
8C5.5A60	зелёный	у 1-го вывода
8C6.0A100	голубой	у 1-го вывода (две точки)
8C4.4A150	синий	у 1-го вывода (две точки)
8C1.5A200	голубой	у 1-го вывода
8C2.1A200	желтый	у 1-го вывода
8C1.2A600	нет цветной точки	
8C1.2B600	черный	у 1-го вывода
8C1.2B800	белый	у 1-го вывода (две точки)
8C0.7B1200	красный	у 1-го вывода (две точки)
ОМКП7В	красный	у 1-го вывода
ОМКП7Г	черный	у 1-го вывода